

DT-3216 to uniwersalny multimetr, posiadający najważniejsze funkcje pomiarowe. Obsługa miernika wymaga użycia tylko jednej ręki, a zmiana funkcji realizowana jest za pomocą kciuka. Urządzenie zamknięte jest w bardzo wytrzymałej obudowie długopisowej charakteryzującej się dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne.

### Dane techniczne

#### Charakterystyka

- wyświetlacz LCD 4-cyfrowy
- pomiar wartości maksymalnej - MAX
- akustyczny tester ciągłości - Beeper
- tester diod półprzewodnikowych
- automatyczna lub ręczna zmiana zakresów pomiarowych -RH
- zatrzymanie wyświetlanych wartości - DH
- czasowe auto wyłączenie - Auto Power Off

#### Zgodność z normami bezpieczeństwa

- EN 61010-1 CAT III 600 V

#### Wyposażenie miernika

- 2 wymienne końcówki pomiarowe (zacisk krokodylkowy + szpic 70 mm)
- 2 dodatkowe baterie LR44
- pudełko



Funkcje	Zakres	Dokładność
Napięcie DC	200,0 mV 2,000 V 20,00 V	± 0,8%
	200,0 V 600 V	± 1,0%
Napięcie AC	200,0 mV 2,000 V 20,00 V	± 1,0%
	200,0 V 600 V	± 1,2%
Rezystancja	200,0Ω 2,000kΩ 20,00kΩ 200,0kΩ	±1,0%
	2,000MΩ	±3,0%
	20,00MΩ	±3,5%
Test diod i ciągłości	TAK	
Wymiary [mm]	230x35x20	
Waga [g]	200	

Przykład zamówienia:

**Wskaźnik napięcia DT-3216**